

HLÁSNÝ SYSTÉM S MP3 a BT PŘEHRÁVAČEM CS5000

Systém CS5000 je určen k montáži do vozidel, napájených z palubní sítě napětím 12V. Skládá se z vlastního systému s ovládací skříňkou, ručního mikrofону a vnějšího tlakového reproduktoru. Obsahuje výkonový zesilovač s výstupním výkonem 20W, přehrávač MP3 souborů z USB flash disku, nebo mini SD karty a také doplňkový přijímač rozhlasového vysílání v pásmu FM. Oproti staršímu systému CS4000 je vybaven také přehrávačem s Bluetooth rozhraním.

Na přední stěně je hlavní vypínač. Ve vypnutém stavu neodebírá zařízení žádný proud a nevybíjí tak akumulátor vozidla. Otočnými regulátory se řídí hlasitost a barva zvuku. Další regulátor nastavuje citlivost mikrofону, který se připojuje do konektoru na přední straně (jsou dva a je jedno, který použijete - pokud máte nějaký další mikrofón, můžete samozřejmě klidně připojit k zesilovači oba).

Na zadní straně je konektor na repro a přívod napájení - jeho **ČERVENÝ vodič přijde připojit k PLUS pólu akumulátoru** (nebo k patřičné pojistce v pojistkové skřínce), **ČERNÝ vodič je MÍNUS** (u naprosté většiny vozidel přijde připojit na kostru).

Konektor k reproduktoru je rozdělen na pravý a levý kanál - vnější reproduktor připojte k jednomu z nich. Ke druhému kanálu je možné připojit další vnější reproduktor, nebo třeba vnitřní, jako odposlech (monitor).

Na zadní straně je také malá teleskopická anténa pro doplňkový příjem rozhlasového vysílání v pásmu FM. V případě špatného příjmu může pomoci její prodloužení vodivě spojeným kusem drátu.

Instalaci do automobilu vždy svěřte odborníkovi - autoelektrikáři, nesprávná nebo neodborná montáž může být důvodem k neuznání záruky.

Při instalaci dávejte pozor na to, abyste náhodou neprohodili oba přívody (tedy napájecí připojili k reproduktoru a reproduktor k přívodu určenému pro napájení) - došlo by k poškození přístroje.

